

SyncStation のファームウェアをアップロードする

ファームウェアの最新版がリリースされた場合、あるいは SyncStation が正しく起動しなかった場合などには、SyncStation のファームウェアを USB 経由でアップロードしてください。

ご注意：ファームウェアのアップデート時には、Nuendo が起動していないことを確認してください。起動したままでアップデートを行なうと、ファームウェアアップデートに失敗する場合があります。

ファームウェアのアップロード手順は以下のとおりです：

1. 下記のウェブサイトから、SyncStation ファームウェアの最新バージョンをダウンロードします。
http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/supportupdates_syncstation_ja
2. 「SyncStationFirmwareUploader」をお使いのコンピューターにコピーして、ダブルクリックします。このプログラムは、お持ちの Nuendo DVD からコピーするか、上記のウェブサイトからダウンロードできます。
3. プログラムの中にある「MIDI Input」と「MIDI Output」のポップアップメニューから、「SyncStation」を選択します。
4. 「Verify SyncStation」ボタンをクリックします。
5. ファームウェア(拡張子「.chf」)を探すため、「Browse」ボタンをクリックします。
6. CHF ファイルを選択して、「Open」ボタンを押して開きます。
7. ダイアログの上と下のセクションに表示されるハードウェアとソフトウェアのバージョンが同じであることを確認して、「Upload Firmware」をクリックします。
8. ファームウェアのアップロードが完了したら、SyncStation のファクトリーリセットを行ないます：SyncStation のメニューから「Unit 07 – InstallTemplate」を開き、「Factory」を選択して、下向き矢印のボタンを押したままにします。
9. SyncStation の電源をオフにして、4 秒待ってから電源をオンにします。

SyncStation が正しく起動しない場合、ファームウェアのアップロードを実行するために SyncStation を限定モードで起動できます。その場合の手順は以下の通りです：

1. 本体の下向き矢印のボタンを押したまま、SyncStation の電源スイッチをオンにします。
2. SyncStation 本体のディスプレイに「Load Firmware」というメッセージが表示されたら、「SyncStationFirmwareUploader」をダブルクリックします。
3. Windows Vista、Windows 7、Mac OS X の場合は、「MIDI Input」と「MIDI Output」のポップアップメニューから「CB core」を選択します。
Windows XP の場合は、「MIDI Input」と「MIDI Output」のポップアップメニューから「USB Audio Device」を選択します。

#ファームウェアのアップロード中は、「Verify SyncStation」機能を使用できません！

4. ファームウェア(拡張子「.chf」)を探すため、「Browse」ボタンをクリックします。
5. CHF ファイルを選択して開きます。
6. 「Upload Firmware」をクリックします。
7. ファームウェアのアップロードが完了したら、SyncStation のファクトリーリセットを行ないます：
SyncStation のメニューから「Unit 07 – InstallTemplate」を開き、「Factory」を選択して、下向き矢印のボタンを押したままにします。
8. SyncStation の電源をオフにして、4 秒待ってから電源をオンにします。